

# 北上市文化交流センター さくらホール 小ホール 照明設備一覧表

〒024-0084

岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号

TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301

## 調光設備

名称	仕様	備考	
調光器	客席用 2kw 6	外部調光信号操作不可	
調光操作卓	JANDS社 EVENT416		
	制御チャンネル	1024ch	
	プリセットフェーダ	36本 2段	
	外部記憶装置	3.5inch フロッピーディスク	EVENTデータのみ対応
	グランドマスターフェーダ	1本	
	段マスターフェーダ兼クロスフェーダ	1組	
	アサインマスターフェーダ	16本	
客席調光操作ボックス	1式	客席誘導灯連動消灯不可	
持込機器用分電盤 (下手奥)	客席調光操作ボックス	1式	

## 電源設備

名称	仕様	備考
持込機器用分電盤 (下手奥)	1φ3w 60KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 300A カムロック式出カコネクタ(E-1016)	60A×4
	1φ3w 20KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	30A×4

## DMX信号入出力 (調整室にDMXパッチ盤あり)

名称	DMX-IN	DMX-OUT	備考
1F	前ウォールコンセント	1	15A×1
	奥上手ウォールコンセント		4 15A×1
	奥下手ウォールコンセント		1 持込機器用分電盤内に配置
2F	前ギャラリー	1	15A×1 調光卓 1回線使用
	奥ギャラリー		1 移動型調光器 1回線使用
	上手ギャラリー(奥側)		1 移動型調光器 1回線使用
	下手ギャラリー(奥側)		1 移動型調光器 1回線使用
3F	中1ギャラリー		2 移動型調光器 2回線使用
	中2ギャラリー		2 移動型調光器 2回線使用
	奥ギャラリー		3 15A×1

## 照明器具・設備

名称	直回路	電球・器具	数量	備考
1F	前ウォールコンセント	30A 4 各回路20C2口		上下各2
	奥上手ウォールコンセント	60A 1		2F奥 センターコンセントと切換
	奥下手ウォールコンセント	30A 1 各回路20C2口		
2F	前ギャラリー			ハロゲンピン 1kw 2 東芝 QL6-2M II
	奥ギャラリー	60A 1		1F上手奥ウォールコンセントと切換 移動型調光器 1台常設
	上手ギャラリー	60A 1		フレネル 500w 3 東芝 AL-AQF-5R 移動型調光器 1台常設
	下手ギャラリー	60A 1		フレネル 500w 3 東芝 AL-AQF-5R 移動型調光器 1台常設
3F	中1ギャラリー (CL)	60A 2		トツ 1kw 10 東芝 AQS-10×8 AQS-10R×2
		30A 2 各回路20C2口		トツ 1kw 2 移動型調光器 2台常設
	中2ギャラリー (SUS)	60A 2		トツ 500w 1 東芝 AL-AQS-5R
		30A 2 各回路20C2口		フレネル 500w 8 東芝 AL-AQF-5R 移動型調光器 2台常設
				カッターライト 575w 2 丸茂電機 RIKURI2 36°
	奥ギャラリー	30A 2 各回路20C2口		カッターライト 500w 2 丸茂電機 RIKURI2 26°
上手ギャラリー			トツ 500w 6 東芝 AL-AQS-5R	
			カッターライト 575w 2 丸茂電機 RIKURI2 36°	
下手ギャラリー			トツ 500w 1 東芝 AL-AQS-5R	
			フレネル 500w 4 東芝 0.5KQS-III	

## 小ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	トツ 1kw	東芝 AQS-10 II	2
		丸茂電機 CE II	2
	フレネル 1kw	松村電機 AE-BF-8	2
		松村電機 FI-8H	2
		フレネル 500w 東芝 AL-AQF-5R	2
PARライト	5M	16	
	5VN	6	
カラーチェンジャー	ワイブロン社 フォーランナー	8	信号ケーブル 9m×8 2m×10
	パワーサプライ	3	16台まで駆動可能
			DMXケーブル 5m×10 1m×2
ミラーボール	楕円	1	3Fギャラリーに常設
ハンガー		20	

## ケーブル

名称	仕様	数量
20C - 20C	10m	20
	5m	20
	2m	20
20C < 20C	1m	20
30C - 30C	5m	2
60C - 30C	2m	1
60C - 60C	2m	2
20C - 平行	2m	8
30C - 平行	2m	2
30C < 平行	2m	1